

Schouwburg de Kring Roosendaal

Licht grote zaal

plaats licht: achterin zaal in cabine of naast geluid in de zaal 2 maal 6 stoelen gedeeld met audio
open raam: nee
ruimte lichttafel gezelschap: ja
afluistering zaal: ja
lichttafel: GrandMA2 light en Compulite Spark top met focus hand
zaallicht dmx bestuurbaar: nr 281-283
dimmerprotocol: dmx 512, 5-polig

Dmx aansluitingen

lichtcabine: 2, patchable via DMX-splitter naar toneel, dimmerruimte en zaal
naast geluid in de zaal: 4
toneel links: 4
toneel rechts: 2
dimmers: ADB eurodim 2
aantal: 160, vermogen 3000W
locatie: dimmerruimte 1e etage
dimmerpacks: 3, waarvan 1 voor horizonbatterij met 24x 2kW en 6x 5kW

Voeding

stekker materiaal: cee-form
krachtstroom toneel links achter: 2x 125A per fase afgezekerd
krachtstroom toneel rechts voor: 1x 125A per fase afgezekerd,
schone voeding toneel links: 2x 16A schuco
schone voeding toneel rechts: 2x 16A schuco

Armaturen ADB

zaalbrug profiel ADB ds 204, 2000W: 18
zaalbrug pc ADB c201s, 2000W: 12
zaalkoof links/rechts profiel ADB ds 104 1000 W: 3
zijbrug links/rechts profiel ADB tdh2001, 2000W: 10
portaalbrug profiel ADB ds104, 1000W: 6
portaalbrug pc ADB c101s, 1000W: 20
manteau links/rechts profiel ADB ds104, 1000W: 4
horizonbatterij ADB 4-vaks, 1000W: 10

Volgspots

Robert Juilliat korigan 1200 W: 2, links/rechts in volgspotkoof

Los materiaal

PC ADB thh2001, 2000W: 12

profiel source-4 25-50 gr 575W: 10

sixbar source-4 par 575W: 8 samen met kleine zaal losse source-4 par: 26

losse ADB horizonbakken 1000W: 8

stroboscope: 1

blacklights: 2

rookmachine/hazer : roscos 1330 samen met kleine zaal hazer: df 50

spiegelbol + motor: 75 cm doorsnede

scrollers wybrone 7 inch: 12

Robe Robin 300E wash 12

Robe Robin 600E spot 4